

## 150W/200W-图案灯通道表

日期：2021-08-18

版本：V2.0

| 通道   | 功能    | 数值    | 详细数值                            | 备注                               |
|------|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------|
| 通道 1 | 调焦    | 0-255 | 行程：0-255                        | 调焦清晰度由远至近                        |
| 通道 2 | 2 图案  | 0-255 | 图案 1:000-127                    | 此灰度值对应<br>图案数量：2                 |
|      |       |       | 图案 2:128-255                    |                                  |
|      | 4 图案  | 0-255 | 图案 1:000-063                    | 此灰度值对应<br>图案数量：4                 |
|      |       |       | 图案 2:064-127                    |                                  |
|      |       |       | 图案 3:128-191                    |                                  |
|      |       |       | 图案 4:192-255                    |                                  |
|      | 6 图案  | 0-255 | 图案 1:000-041                    | 此灰度值对应<br>图案数量：6                 |
|      |       |       | 图案 2:042-083                    |                                  |
|      |       |       | 图案 3:084-125                    |                                  |
|      |       |       | 图案 4:126-167                    |                                  |
|      |       |       | 图案 5:168-209                    |                                  |
|      |       |       | 图案 6: 210-255                   |                                  |
| 通道 3 | 调光    | 0-255 | 调光：0-255                        | 亮度由暗到亮<br>(当调光为 0 时，亮度为 0)       |
| 通道 4 | -     | -     | -                               | -                                |
| 通道 5 | 锁焦/解锁 | 0-255 | 锁焦：1                      解锁：11 | 使用锁焦与解锁时需要让通道<br>5、6、7 达到相对应的灰度值 |
| 通道 6 |       |       | 锁焦：2                      解锁：12 |                                  |
| 通道 7 |       |       | 锁焦：3                      解锁：13 |                                  |